



Aqara

## A termék bevezetése

Az Aqara Camera Hub G2H Pro egy intelligens termék, amely a kamera és a hub kettős funkcióját integrálja. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a videó telefonon, mozgásérzékelés, hangérzékelés, MicroSD-kártyás rögzítés, NAS-tárolás, timelapse, adatvédelmi terület lefedése és így tovább. Zigbee hubként is használható más érzékelőkkel, vezérlőkkel és egyéb kiegészítőkkel együttműködve, hogy olyan funkciókat valósítson meg, mint az otthoni őrzés, az adatszolgáltatás és az intelligens vezérlés. Támogatja a HomeKit Secure Video funkciót is.



## Használat előtti előkészítés

1. Wi-Fi-t vagy mobilhálózatot támogató okostelefon vagy táblagép (iOS vagy Android rendszer) szükséges.
2. Kérjük, győződjön meg arról, hogy van-e Wi-Fi kapcsolat és az internetkapcsolata stabil.

## Gyors beállítás

### 1 Az Aqara Home alkalmazás letöltése

Keresse az "Aqara Home" nevű alkalmazást az Apple App Store-ban, a Google Play-ben, a Xiaomi GetApps-ban, a Huawei App Gallery-ben, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot az Aqara Home alkalmazás letöltéséhez.



### 2 Kapcsolja be és kapcsolja be a Camera Hub G2H Pro-t.

Válassza ki a hub telepítési helyét: Biztosítsa, hogy a hub és a router kapcsolat ne legyen zavart, és kerülje a fém akadályokat a hub és az útválasztó között vagy a hub körül. Keresse meg a termék hátoldalán található tápcsatlakozót, és csatlakoztassa a MicroUSB tápkábelt a hálózati adapter csatlakoztatásához. A Camera Hub G2H Pro indításakor az állapotjelző sárgára vált és gyorsan villog. Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja a 2,4 GHz-es frekvenciasávban lévő Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

### 3 Termék hozzáadása az Aqara Home alkalmazáshoz

Kérjük, nyissa meg az Aqara Home alkalmazást, koppintson a "Home" gombra, majd a jobb felső sarokban a "+" gombra, hogy belépjen az "Eszköz (tartozék) hozzáadása" oldalra, válassza ki a "Camera Hub G2H Pro" opciót, és adja hozzá az Aqara Home alkalmazásban található utasítások szerint. A sikeres csatlakoztatás után az eszköz állapotjelzője kékre vált.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a készülék hozzáadása nem sikerül, kérjük, erősítse meg a következő pontokat :

- \* A Wi-Fi név vagy jelszó nem támogatott speciális karaktert tartalmaz, például @, #, %, -, \$, stb., ami a routerhez való csatlakozás megghiúsulásához vezet. Kérjük, változtassa meg egy általánosan használt karakterre, és próbálja meg újra.
- \* Ha a kamera nem ismeri fel a mobiltelefon által generált QR-kódot. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon képernyőmérete nem kisebb, mint 4,7 hüvelyk, és győződjön meg arról, hogy nem használja a kamera háttérvilágítását a QR-kód felvételéhez.
- \* Ellenőrizze, hogy az útvalasztó engedélyezte-e a Wi-Fi zavartalanítás beállítását, ami a kamera nem tud csatlakozni az internethez.
- \* Ellenőrizze, hogy az útvalasztó engedélyezte-e az AP-elszigetelést, ami a keresés sikertelenségéhez vezet. a mobiltelefon kamerája a LAN-ban.
- \* Győződjön meg róla, hogy a kamera csatlakozik a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.

#### **4. Kiegészítő hozzáadása**

A Camera Hub G2H Pro sikeres hozzáadása után kérjük, nyissa meg az Aqara Home alkalmazást, és olvassa el a hozzáadni kívánt tartozék felhasználói kézikönyvét.

#### **5. Csatlakozás az Apple HomeKithez**

Nyissa meg az Apple Home alkalmazást, kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, majd lépjen be a "Tartozék hozzáadása" oldalra. A kamera alján található HomeKit beállítási kód beolvasása vagy kézi beírása a kamera HomeKithez való kötéséhez.

Ha a kamerát nem sikerült hozzáadni a HomeKithez:

- \* "Nem sikerült hozzáadni a tartozékot". A többszöri sikertelen hozzáadás miatt az iOS gyorsítótár hibainformációja nem távolítható el. Kérjük, indítsa újra az iOS-eszközt, és állítsa vissza a kamerát;
- \* "Már hozzáadott tartozék". Az iOS-eszköz újraindítása és a kamera alaphelyzetbe állítása után manuálisan megadhatja a HomeKit beállítási kódot, és újra hozzáadhatja"

\* "Nem talált tartozék". Kérjük, várjon 3 percet a kamera visszaállítása után. Manuálisan adja meg a HomeKit beállítási kódot, és adja hozzá újra.

## Értesítés

A Works with Apple jelvény használata azt jelenti, hogy a tartozékot úgy tervezték, hogy kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával működjön, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem felel az eszköz működéséért, illetve a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.


A Camera Hub G2H Pro 10 napos felvételi előzményei biztonságosan tárolódnak az iCloudban, és megtekinthetők az Apple Home alkalmazásban az iPhone, iPad vagy Mac számítógépen. A 200 GB-os csomaghoz egy kamerát, a 2 TB-os csomaghoz pedig legfeljebb öt kamerát adhat sz hozzá további költségek nélkül. A kamerafelvételek nem számítanak bele az iCloud-tárolási keretbe.

Az iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod vagy Mac és a HomeKit-képes Camera Hub G2H Pro közötti kommunikációt a HomeKit technológia biztosítja.

## Termék telepítése

- 1 Kérjük, győződjön meg róla, hogy a kamera sikeresen hozzáadva lett, majd rögzítse a falra
- 2 A kamerát vízszintes felületre, például íróasztalra, asztalra helyezheti, könyvespolc, és így tovább.
- 3 A kamera alapja tartalmaz egy mágnezt, amely a vasas anyagok, például hűtőszekrény, vasajtó stb. felületéhez rögzíthető. Ne helyezze a számítógépfőegységének vagy merevlemezének közelébe.
- 4 A mágnezt kétoldalas ragasztószalaggal is rögzítheti a sima anyagok, például üveg, csempe, latex fal stb. felületére, vagy rögzítőcsavarokkal rögzítheti a mágneslapot a falra, majd a kamerát a mágneshez rögzítheti.

- \* Kérjük, győződjön meg arról, hogy a telepítési hely a Wi-Fi lefedettség tartományán belül van.
- \* Ne helyezze erős elektromágneses zavarforrások közelébe.
- \* A termék csak beltéri használatra korlátozódik. Kérjük, ne használja nedves környezetben vagy szabadban.
- \* Kérjük, győződjön meg róla, hogy nincs akadály a készülék körül.



## Figyelmeztetések

- \* Ez a termék NEM játék. Kérjük, tartsa távol a gyermekeket ettől a terméktől.
- \* Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült. NEM használható nedves környezetben vagy kültéren.
- \* Óvakodjon a nedvességtől, NE öntsön vizet vagy más folyadékot a termékre.
- \* NE helyezze ezt a terméket hőforrás közelébe.
- \* NEM szabad szekrényben elhelyezni, hacsak nincs normális szellőzés.
- \* NE próbálja meg saját maga megjavítani ezt a terméket. Minden javítást egy szakembernek kell elvégeznie.  
felhatalmazott szakember.
- \* Ez a termék csak arra alkalmas, hogy javítsa az otthoni élet kényelmét, és emlékeztesse Önt az eszközök állapotára. NEM használható otthonok, épületek, raktárak vagy más helyek biztonsági berendezéseként. Ha a felhasználó megszegi a termék használati utasításait, a gyártó NEM vállal felelősséget semmilyen kockázattól és vagyoni veszteségtől.
- \* A termék alapját erős mágneses tulajdonságokkal tervezték, ami biztosítja, hogy a termék nem fog leesni, a falra szerelik. Annak érdekében, hogy elkerülje a leesést off és esetlegesen személyi sérülést okozhat, javasoljuk, hogy a készülék telepítése 2 méternél kisebb legyen.
- \* Ez a termék alapértelmezés szerint nem tartalmaz hálózati adaptert. Kérjük, vásároljon külön adapter egy hagyományos forrásból.

## A jelzőlámpa állapotának leírása

Jelzőfény állapota	Állapot Leírás
A sárga lámpa folyamatosan világít	A kamera bekapcsol
A sárga fény gyorsan villog	Várakozás a hálózathoz való csatlakozásra
Sárga fény lassan villog	A kamera újraindítása / OTA frissítése folyamatban van.
Kék fény villog gyorsan	Csatlakozás a hálózathoz
Kék fény lassan villog	Sikeresen csatlakozott a hálózathoz, és a fiókot lekötötték.
A kék fény folyamatosan világít	Megfelelően működik
A piros lámpa folyamatosan világít	Élő videó folyamatban
A fehér fény folyamatosan világít	Az indítás után 10 perccel nincs hálózati kapcsolat
Lila fény lassan villog	A tartozékok hozzáadása megengedett
Off	A kijelző ki van kapcsolva / a készülék alvó üzemmódban van / a készülék nincs bekapcsolva.

## A gombműveletek leírása

Gomb Műveletek	Állapot Leírás
Kattintson egyszer a funkciógombra	Riasztás bekapcsolása
Kattintson háromszor a funkciógombra	Gyermekeszköz hozzáférési kérelem kezdeményezése
Kattintson ötször a reset gombra	A készülék alaphelyzetbe állítása, de a helyi információk törlése
Nyomja meg hosszan a reset gombot 5	A készülék alaphelyzetbe állítása, de a helyi

másodpercig	információk megtartása
Nyomja meg hosszan a funkciógombot 3 másodpercig	Hanghívás-kérés kezdeményezése



## Műszaki adatok

Termékmodell: CH-C01

Videókódolás: CH-C01

264 Felbontás: H.264:

1080p

Termék méretei: Működési hőmérséklet:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F} \sim$

$104^{\circ}\text{F}$ )

Működési páratartalom:  $15\% \sim 85\% \text{ RH}$ , nincs kondenzáció

Vezeték nélküli protokollok: 802.15.4, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Helyi tárolás: CLASS 4 vagy magasabb osztályú, legfeljebb 512 GB tárhely) Támogatott

eszköz: MicroSD-kártya: Android 4.0 vagy iOS 13.2 vagy újabb verziószámmal

Mi van a dobozban: G2H Pro Camera Hub  $\times 1$ , Felhasználói kézikönyv  $\times 1$ , Csavar

$\times 2$ , Fémlemez  $\times 1$ , Micro USB USB-A kábel  $\times 1$ , Kivető szerszám  $\times 1$ , Matrica  $\times 1$

Wi-Fi működési frekvencia	2412-2472 MHz
Wi-Fi Maximális kimeneti teljesítmény	$\leq 20 \text{ dBm}$
Zigbee működési frekvencia	2405-2480 MHz
Zigbee maximális kimeneti teljesítmény	$\leq 13 \text{ dBm}$

Normál használat esetén ezt a berendezést elkülönített távolságban kell tartani. legalább 20 cm távolság az antenna és a felhasználó teste között.



## EU-megfelelőségi nyilatkozat



A Lumi United Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Camera Hub G2H Pro, CH-C01 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<https://www.aqara.com/DoC/>

## Megfelelőségi nyilatkozat az Egyesült Királyságban



A Lumi United Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Camera Hub G2H Pro, CH-C01 típusú rádióberendezés megfelel a 2017. évi irányelvnek (a 2019. évi 696. sz. SI-vel módosított SI 2017 No. 1206).

Az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://www.aqara.com/DoC/>.

## Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladéknak minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy az alábbiakat adja le

az elektromos hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre szállítsa el a berendezéshulladékot. és elektronikus berendezések, amelyeket a kormány vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről és feltételeiről további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

FCC AZONOSÍTÓ: 2AK1-CHC01

Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) megfelelőségi nyilatkozata:

1. Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. 2. A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott

változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg kijavítani az interferenciát:

- A vételi antenna átirányítása vagy áthelyezése.

- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör konnektorába, amely különbözik attól, amelyhez a vevőegységet csatlakoztatja.

összekapcsolva.

- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikus segítségét.

RF expozíciós nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

IC: 22635-CHC01

IC ÉRTESÍTÉS A KANADAI FELHASZNÁLÓKNAK

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát.

- (2) Ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos interferenciát okozhat.

a készülék működése.

Ez a B Osztályba sorolt digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Ez a készülék megfelel az Industry Canada RSS-247 szabványának. Az üzemeltetés a következő feltételeknek van alárendelve  
hogy ez a készülék ne okozzon káros interferenciát.

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott IC sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

Online ügyfélszolgálat: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

Gyártó: Lumi United Technology Co., Ltd.

Cím: Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential, 8. emelet, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential

District, Nanshan District, Shenzhen, Kína.

E-mail: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)