

Aqara

Termék bevezetése

Az Aqara Hub M1S Gen 2 egy intelligens otthoni vezérlőközpont, amely Zigbee-eszközöket csatlakoztat a Wi-Fi hálózathoz. Ugyanakkor képes kezelni és vezérelni az intelligens jeleneteket, és kényelmesen vezérelheti az intelligens eszközöket, például a dugót, a kapcsolót, az izzót, a függönyt és így tovább.

Gomb

Egyszeri megnyomás: Éjszakai világítás Be/Ki

Hosszú megnyomás (10 másodperc):


Hálózati kapcsolat visszaállítása

Nyomja meg 10-szer:

A gyári alapbeállítások visszaállítása

Audio kimenet

Éjszakai fény



* Az Aqara termékekkel kapcsolatos további részletekért kérjük, látogasson el a www.aqara.com weboldalra.

Gyors beállítás

1. Az alkalmazás letöltése

Szkenelje be a QR-kódot, vagy keressen rá az "Aqara Home"-ra az alkalmazásboltban. Töltse le és telepítse az Aqara Home alkalmazást.



2. Hub M1S Gen 2 hozzáadása

1 Csatlakoztassa a hubot az aljzathoz, és várjon, amíg a sárga fény gyorsan villog. Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja csatlakozik a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.

* Ha kétsávós routert használ, kérjük, tiltsa le az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatot.

* Tartsa a telefont a hub közelében, és győződjön meg róla, hogy mindkettő ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

- 2 Kérjük, nyissa meg az Aqara Home alkalmazást, kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, válassza ki a "Hub M1S Gen 2" lehetőséget, és kövesse az utasításokat a hub hozzáadásának befejezéséhez.

* iOS-felhasználó: Kövesse az utasításokat a termék dobozának beolvasásához vagy a HomeKit-kód kézi beviteléhez a hubon, és fejezze be a beállítást. A sikeres hozzáadás után ellenőrizheti a hubot az Apple Home alkalmazásban. Kérjük, őrizze meg a HomeKit kódot egy biztonságos helyen arra az esetre, ha újra hozzá kell adnia a hubot.

- 3 Ha nem sikerült hozzáadni a hubot, kérjük, nyomja meg a hubon lévő gombot több mint 10 másodpercig, amíg a sárga fény gyorsan villog, majd adja hozzá újra.

Ha a készüléket nem sikerült hozzáadni, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

* Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készülék 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

* A Wi-Fi név vagy jelszó tartalmazhat speciális karaktereket. Kérjük, cserélje ki őket hétköznapi karakterekre, és próbálja meg újra.

* Kérjük, ellenőrizze, hogy a router bekapcsolja-e a Wi-Fi kapcsolatfigyelő funkciót, amely a hálózati kapcsolat megszakadását okozza.

* Ellenőrizze, hogy az útválasztó nem kapcsolta-e be a csomópont-elkülönítési funkciót, ami miatt a telefon nem tudja megkeresni a csomópontot a LAN-on belül

* Nem ajánlott bridge hálózathoz csatlakoztatni.

Probléma a HomeKit hozzáadásával :

* "Nem sikerült hozzáadni a tartozékot". A többszöri sikertelen hozzáadás miatt az iOS gyorsítótár hibainformációja nem távolítható el. Kérjük, indítsa újra az iOS-eszközt, és állítsa vissza a hubot.

* "Már hozzáadott tartozék". Az iOS-eszköz újraindítása és a hub alaphelyzetbe állítása után manuálisan megadhatja a HomeKit beállítási kódot, és újra hozzáadhatja.

* "Nem talált tartozék". Kérjük, várjon 3 percet a hub visszaállítása után. Kézzel is megadhatja a HomeKit beállítási kódot, és újra hozzáadhatja.

3. Bridge tartozékok hozzáadása

Miután a hub csatlakoztatva van, kérjük, nyissa meg az Aqara Home alkalmazást, lépjen a "Tartozékok" oldalra, és koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, majd válassza ki a hubhoz hozzáadandó tartozékot az utasításoknak megfelelően. További részletekért kérjük, olvassa el a bridge tartozék gyorsindítási útmutatóját.

Telepítés

1. A hub és a tartozékok közötti folyamatos kommunikáció biztosítása érdekében ajánlott a hubot annak a területnek a közepére telepíteni, ahol a tartozékok találhatóak. A helyi környezettől függően a beltéri átviteli távolság elérheti a 30 métert a hub és a bridge tartozékok között, akadályok, például falak nélkül.

Visszajelző lámpa leírás

Jelzőfény állapota	Hub állapot
A sárga lámpa mindig világít	Indítás
Sárga fény villog	Hálózati kapcsolatra várva
Sárga vagy fehér fény villog	Csatlakozás a hálózathoz
A fehér fény mindig ég	A hálózati konfigurációk az indítást követő 15 percen belül nem fejeződnek be.
Lila fény villog	Engedélyezve az al-eszköz hozzáadása
A jelzőlámpa ki van kapcsolva	Normálisan vagy kikapcsolva működik

Értesítés

1. Aki rendelkezik egy Apple TV-vel (4. generációs vagy újabb) tvOS 10 vagy újabb operációs rendszerrel, egy iPaddel iOS 10 vagy újabb operációs rendszerrel vagy egy HomePoddal, az otthonától távol, automatikusan vezérelheti a HomeKit-kompatibilis tartozékokat olyan kiváltó tényezőkkel, mint a napszak, a hely, az érzékelők érzékelése vagy egy tartozék működése.

2. Az iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod vagy Mac és a HomeKit-képes Aqara Hub közötti kommunikációt a HomeKit technológia biztosítja.
3. A Works with Apple jelvény használata azt jelenti, hogy a tartozékot úgy tervezték, hogy kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával működjön, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem felelős az eszköz működéséért, illetve a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

Műszaki adatok

Modell: HM1S-G02

Méreték: 80 × 80 × 41,5 mm (3,15 × 3,15 × 1,63 hüvelyk)

Vezeték nélküli protokoll: 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee

Bemenet: 100-240V~, 50/60Hz, 0.2A ; 120V~, 60Hz, 0.2A Észak amerikaiában)

Működési hőmérséklet: -10°C -+40°C (14°F-104°F)

Működési páratartalom: 0% - 95% RH, kondenzáció nélkül.

Wi-Fi működési frekvencia: 2412-2472 MHz

Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény: ≤ 20

dBm Zigbee működési frekvencia: 2405-2475

MHz Zigbee maximális kimeneti

teljesítmény: ≤ 13 dBm

* Maximális adóteljesítmény és működési frekvencia csak az EU-ban.

Online ügyfélszolgálat: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Gyártó: Lumi United Technology Co., Ltd.

Cím: 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan
Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Kína

Figyelmeztetések

1. Ez a termék NEM játék. Kérjük, tartsa távol a gyermekeket ettől a terméktől.
2. Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült. NEM használható nedves környezetben vagy kültéren.
3. Óvakodjon a nedvességtől, NE öntsön vizet vagy más folyadékot a termékre.

4. NE helyezze ezt a terméket hőforrás közelébe. NE helyezze a készüléket szekrénybe, ha csak nincs normális szellőzés.
5. NE próbálja meg saját maga megjavítani ezt a terméket.
Minden javítást engedéllyel rendelkező szakembernek kell elvégeznie.
6. Ez a termék csak arra alkalmas, hogy javítsa az otthoni élet kényelmét, és emlékeztesse Önt a készülék állapotára. NEM használható biztonsági berendezésként otthon, épületben, raktárban vagy más helyen. Ha a felhasználó megszegi a termék használati utasításait, a gyártó NEM vállal felelősséget semmilyen kockázatért és vagyoni veszteségért.
7. A hálózati csatlakozót leválasztószerkezetként használják, és annak a rendeltetésszerű használat során könnyen működtethetőnek kell maradnia. A készülék teljes leválasztásához a főcsatlakozót teljesen ki kell húzni a fő konnektorból.

FCC AZONOSÍTÓ: 2AKIT-HM1S-G02

Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) megfelelőségi nyilatkozata:

1. Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15.

részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
(2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

2. A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy

vagy több intézkedéssel próbálja meg kijavítani az interferenciát:

-A vételi antenna átirányítása vagy áthelyezése.

- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Kapcsolja a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikus segítségét. RF expozíciós nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy e g y ü t t üzemeltetni.

IC: 22635-HM1SG02

IC ÉRTESÍTÉS A KANADAI FELHASZNÁLÓKNAK

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-ének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát.

(2) Ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve az interferenciát is.

amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003

szabványnak. Ez a készülék megfelel az Industry Canada RSS-247

szabványának. Az üzemeltetés

azzal a feltétellel, hogy ez a készülék nem okoz káros interferenciát.

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre

meghatározott IC sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést

úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és az Ön teste

között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt az adót nem szabad más

antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy e g y ü t t

üzemeltetni.

A berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetben meghatározott IC-sugárzási határértékeknek. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel a [Lumi United Technology Co., Ltd.] kijelenti, hogy a [Hub M1S Gen 2, HM1S-G02] típusú rádióberendezés a következő

a 2014/53/EU irányelvnek megfelelően. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://www.aqara.com/DoC/>.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), a m e l y e k e t nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni.

Ehelyett meg kell védeni az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy hulladékkészülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről és feltételeiről további információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Normál használat esetén ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.