


Aqara



Tartsa lenyomva 5 másodpercig: Reset
Háromszori gyorsnyomás: A hatékony
kommunikációs távolság ellenőrzése

*Ne nyomja erősen a billentyűket szerszámmal, mert ez a billentyűk károsodását okozhatja.

Eszközkötés és inicializálás

1. A tartozék aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy az Aqara Home letöltötte és telepítette az Aqara hubot.
2. Nyissa meg az alkalmazást, „koppintson a Kezdőlapra”, majd érintse meg a „+” gombot a jobb felső sarokban, hogy belépjen az „Eszköz hozzáadása (kiegészítő)” oldalra. Válassza a "Kettős relé modul T2" lehetőséget, és adja hozzá az utasításoknak megfelelően.

* Ha a csatlakozás sikertelen, helyezze közelebb a tartozékot a Hubhoz, és próbálja újra

3. Részletekért látogasson el a www.aqara.com/support webhelyre, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot, hogy megkapja a részletes elektronikus kézikönyvet.



Az effektív távolság ellenőrzése: Gyorsan nyomja meg a kapcsoló bármelyik gombját háromszor, és a hub sípol, jelezve, hogy az eszköz és a hub hatékonyan kommunikálhat egymással.

*Csak az Aqara Home alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

Termékleírás

Kettős relé modul T2

Modell: DCM-K01

Vezeték nélküli protokollok: Zigbee

Méreték: 45.5 × 48 × 24 mm (1.79 × 1.89 × 0.94 hüvelyk)

Névleges paraméterek: 100 - 250 V~, 50/60Hz, μ / Max.10A, Max 2500W ;

Max.1A, Max 250W(LED, CFL ); Max 1A, Max 1/4 HP  M.1

24 - 30 V : Max.10A, Max 300W(Ellenállásos terhelés);

30 - 60 V : Max.1A, Max 60W (Ellenállásos terhelés)

Üzemi hőmérséklet: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

Működési páratartalom: 0 ~ 95% relatív páratartalom, nincs páralecsapódás

Zigbee működési frekvencia: 2405-2475 MHz

Zigbee maximális kimeneti teljesítmény ≤ 13 dBm

A doboz tartalma: Kettős relé modul T2 × 1, Felhasználói kézikönyv × 1,

DIN-sínes tartozék × 1, átkötő vezeték × 1



Figyelmeztetések

1. Ez a termék nem játék, kérjük, tartsa távol a gyermekeket a terméktől.
2. Ez a termék csak beltéri használatra készült. NEM használható párák környezetben vagy a szabadban.
3. Óvakodjon a nedvességtől, NE öntsön vizet vagy más folyadékot a termékre.
4. NE helyezze ezt a terméket hőforrás közelébe. NE helyezze a készüléket szekrénybe, hacsak nincs normális szellőzés.
5. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. Minden javítást engedéllyel rendelkező személynek kell elvégeznie.
6. Ez a termék kizárólag a háztartási élet kényelmének javítására és állapotjelzésekre szolgál. Ha a felhasználó megszegi a termék használati utasításait és ezt a figyelmeztetést, a gyártó nem vállal felelősséget az ebből eredő kockázatokért és vagyoni károkért.
7. Kérjük, ne terhelje túl. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a termék elülső részén található 10A túláramvédelmi megszakító normálisan működik, mielőtt bekapcsolja. A csatlakozó vezetékezéshez ajánlott csíkozási hossz: 6~8 mm.
8. A készülék bekapcsolása után a készülék összes vezetője (beleértve az antennát is) erős áramot kaphat. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a terméket fixen olyan védett környezetbe szerelték, amelyet nem érhetnek el a kezek, mint például a kapcsoló pattress és az izzó védő- és védőburkolata.